



AG1020

LF Power Amplifier

高频放大器

◇用途：用于超声、等离子、测试、电磁场等工业和科研领域

◇品牌：美国 T&C，美国原产

◇主要参数及功能：

操作频率	10KHz~20MHz
最大输出功率	175W
增益及平坦度	53dB, ±1.0dB; 增益 0-100%无级可调
功放类型	Class A
输入输出阻抗	均为 50 Ω
基本功能	面板可显示和调节正向功率、反射功率、负载功率、工作频率、温度；内置信号源，也可外接信号源；带操作软件可实现 RS232 远程控制以及模拟控制；可以连续输出，也可以脉冲输出；具有扫频和爬坡输出功能；具有过压、过流、过温、短路断路、过反射等保护措施
输入输出接口	均为 BNC 母接头
冷却方式	强制风冷
输入电源要求	200-240VAC, 50-60Hz
产品尺寸/重量	高 135 mm x 254 mm x 385 mm/12Kg



联系人：曾祥满 手机：13632925349 QQ：812401203 电话：0755-28896837

深圳众裕康科技有限公司
Shenzhen Zhong Yu Kang Technology Co., Ltd

地址：深圳市龙岗区沙平北路111号6008 网址：www.zykang.cn 邮箱：zykang2021@163.com